

# Imprimante d'étiquettes Brother TD-2120N

## L'imprimante d'étiquettes intelligente avec de nombreuses options supplémentaires

La TD-2120N est une imprimante d'étiquettes de qualité supérieure pour tous les domaines d'utilisation avec une connexion réseau intégrée. Elle est la solution idéale pour l'étiquetage avantageuse et de qualité de marchandises, étagères et emballages. Une haute vitesse d'impression, une résolution de 203 ppp, une forme compacte et l'option d'utiliser des largeurs individuelles de rouleau de jusqu'à 63 mm consistent ses points forts. En outre, elle convainc par ses nombreuses possibilités d'extension. Ainsi, l'unité d'affichage optionnelle permet d'imprimer des étiquettes sans ordinateur et la pile rechargeable optionnelle rend le fonctionnement autonome possible. Le „peeler“ optionnel épargne le décollage manuel des étiquettes du papier support. Un adaptateur optionnel supplémentaire permet la commande sans fil via smartphone ou tablette. Le port série et USB pour la connexion aux lecteurs de codes-barres, balances etc., lui, est compris dans l'équipement de base.

## Highlights

- Largeur d'étiquette max.: 63 mm,
- Largeur d'impression max: 56 mm
- Résolution d'impression de 203 ppp
- Vitesse d'impression jusqu'à 152.4 mm/sec.
- USB, Ethernet et port série
- Accessoire polyvalent:
  - Batterie, Ecran avec clavier, Peeler d'étiquettes
  - Interface Bluetooth ou Wifi
- Émulations: ESC/P, ZPLII
- Media capteur
- Incl. Software (Brother P-touch Editor)
- Dimensions en mm (LxPxH): 110 x 172 x 152
- Poids en kg: 1.32
- Livrée avec: Adaptateur secteur, CD-Rom (logiciels et pilotes), Quick-Reference Guide, Câble USB



<b>Consommables</b>		
<b>Rouleaux standard</b>	<b>Description</b>	
RD-S05E1	Etiquettes découpées 51x26mm (1552 labels/roll)	
RD-S07E5	Etiquette continu 58mm (86m)	
<b>Rouleaux spécifié</b>		
Sur demande		
<b>Accessoires</b>		
PA-TDU-001	Ecran avec clavier	
PA-WI-001	Interface Wifi	
PA-BI-001	Interface Bluetooth	
PA-LP-001	Peeler d'étiquettes	
PA-BB-001	Station de recharge	
PA-SCA-001	Adaptateur Série (RJ25 / DB9M)	
PA-BT-4000LI	Batterie Li-ion rechargeable	
PA-4BC-4000	Baie de rechargement de batteries (4x)	
<b>Prestations de service de Brother</b>		
ZWPS00320D	Prolongation de garantie Bring-in 3e année	